Issue 1

WWW.N-GAGE.COM

9356461

N·GAGE

GHID RAPID PENTRU NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA


JAVA
POWERED

Cuprins

Introducere

Vă rugăm să consultaţi manualul de utilizare a produsului pentru operarea, păstrarea în bune condiţii şi întreţinerea aparatului, inclusiv informaţiile importante referitoare la siguranţa în utilizare.

Programul de instalare modem va instala următoarele componente pe calculator:

- Drivere Nokia N-Gage pentru date şi fax, care vă permit să utilizaţi telefonul ca modem pentru apeluri de date şi fax.
- Nokia Modem Options, care vă permite să setaţi opţiunile pentru apelurile de date pe care le efectuaţi.

Nokia Modem Options rulează pe Windows 98SE/Me/2000/XP şi suportă profile Bluetooth de tip DUN şi FAX.

Instalarea Nokia Modem Options

1. Din meniul principal al CD-ROM-ului faceţi clic pe **Software**, apoi pe **Install now**. Faceţi clic pe **Nokia Modem Options.exe**.
2. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Dacă nu aveţi la dispoziţie CD-ul:

1. Descărcaţi fişierul de instalare (setup.exe).
2. Faceţi salt în folderul unde s-a descărcat fişierul, şi faceţi dublu clic pe fişier.
3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

După instalare

Verificaţi modemurile instalate selectând **Panoul de control**, apoi **Nokia Modem Options**. Fereastra modemurilor Nokia instalate afişează lista tuturor modemurilor Nokia de mare viteză instalate. Dacă modemul Nokia N-Gage (Bluetooth) nu este în listă, trebuie să-l instalaţi manual.



Notă: Dacă utilizaţi alt telefon Nokia compatibil, selectaţi driverele cu numărul modelului telefonului.

Adăugarea modemului Bluetooth:

1. Activaţi profilul **Dial-Up Networking** din aplicaţia Windows Bluetooth. Activaţi Bluetooth pe telefon şi conectaţi telefonul la PC. Pentru informaţii suplimentare despre conectarea telefonului la PC consultaţi capitolul Conectarea aparatului N-Gage la PC.
2. Deschideţi **Control panel** (Panou de control) şi selectaţi **Phone and Modem Options** (Opţiuni telefon şi modem).
3. În **Phone and Modem Options** (Opţiuni telefon şi modem) selectaţi fila **Modems** (Modemuri). Faceţi clic pe **Add...** (Adăugare).
4. În caseta de dialog **Install New Modem** (Instalare modem nou) selectaţi **Don't detect my modem; I will select it from a list** (Nu se detectează modemul; va fi selectat din listă). Faceţi clic pe **Next** (Următorul).
5. Din lista **Manufacturer** (producător) selectaţi **Nokia**. Din lista **Models** (Modele) selectaţi modemul pe care doriţi să îl instalaţi. Faceţi clic pe **Next** (Următorul).
6. Selectaţi opţiunea **Selected ports** (Porturi selectate). Selectaţi din listă portul COM pe care doriţi să instalaţi modemul. Faceţi clic pe **Next** (Următorul).

7. Dacă este afişat dialogul **Digital Signature Not Found** (Semnătură digitală negăsită), citiţi nota. Faceţi clic pe **Yes** (Da) pentru a continua instalarea sau pe **No** (Nu) pentru a o termina.

În cazul în care continuaţi instalarea, veţi vedea modemul Nokia N-Gage (Bluetooth) în lista Modemuri Nokia instalate din applet-ul Nokia Modem Options în Control panel (panoul de control).

Conectarea aparatului Nokia N-Gage la un PC

1. Cartela Bluetooth trebuie să fie inserată în dispozitivul PC Card de pe calculator şi aplicaţia software Bluetooth trebuie să fie instalată.
2. Activaţi conexiunea Bluetooth pe telefon. Selectaţi **Meniu**, deschideţi folderul **Instrumente** şi selectaţi **Bluetooth**. Dacă utilizaţi Bluetooth pentru prima dată, vi se va cere un nume Bluetooth pentru telefon. Introduceţi un nume (maxim 30 de litere) sau utilizaţi numele implicit „Nokia N-Gage”. Selectaţi Bluetooth **Activat**.
3. Activaţi profilul DUN sau FAX în aplicaţia software Bluetooth. Apoi activaţi Bluetooth device discovery (Detectare dispozitiv bluetooth) din aplicaţia Bluetooth. Pentru informaţii despre aceste operaţii consultaţi manualul utilizatorului pentru aplicaţia software Bluetooth.
4. În cazul în care conectaţi aparatul Nokia N-Gage la PC utilizând o conexiune Bluetooth pentru prima dată, trebuie să conectaţi aparatele în pereche. Pentru aceasta trebuie să introduceţi un cod de acces pe ambele aparate. Creaţi propriul cod de acces (1-16 caractere numerice) şi introduceţi-l pe telefon şi pe PC. Acest

cod se utilizează o singură dată. Nu trebuie să-l reţineţi. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Ghidul utilizatorului consolei pentru jocuri Nokia N-Gage.

5. Autorizaţi conexiunea între aparatul Nokia N-Gage şi PC. Selectaţi **Da** la apariţia cererii de conectare pe ecranul telefonului. Puteţi seta PC-ul ca autorizat: conexiunea între telefon şi PC se face fără autorizare separată. Pentru aceasta selectaţi **Aparate asociate**, căutaţi aparatul şi selectaţi **Opţiuni**. Selectaţi **Setat ca autorizat**.
6. În Nokia Modem Options selectaţi modemul Bluetooth corespunzător şi alegeţi setările de conexiune corespunzătoare tipului de modem. Faceţi clic pe OK.
7. Conexiunea este disponibilă.



Notă: Driverele pentru modemul Nokia N-Gage pentru date şi fax vor fi instalate automat în timpul procesului de instalare.

Selectarea telefonului ca modem

Puteţi utiliza telefonul cu o varietate de aplicaţii disponibile în comerţ pentru comunicaţiile de date şi fax. La configurarea unei aplicaţii de date şi fax trebuie să selectaţi telefonul Nokia N-Gage (Bluetooth) ca modem.



Notă: Deoarece dispozitivele Bluetooth comunică prin unde radio, nu este obligatoriu ca telefonul şi celălalt dispozitiv Bluetooth să se afle în câmp vizual. Cele două dispozitive trebuie să se afle la maxim 10 metri unul de celălalt, însă conexiunea poate fi influenţată de interferenţele generate de obstacole, cum ar fi ziduri sau alte dispozitive electronice. Pot exista restricţii legate de utilizarea dispozitivelor Bluetooth. Consultaţi autorităţile locale.

Pornirea Nokia Modem Options

Puteţi porni Nokia Modem Options din Control Panel (Panoul de control):

Faceţi clic pe butonul **Start** (Pornire), selectaţi **Settings** (Setări) şi faceţi clic pe **Control panel** (Panou de control).

În **Control panel** (Panoul de control) faceţi dublu clic pe **Nokia Modem Options**.

Puteţi modifica setările pentru apelurile de date chiar şi atunci când telefonul nu este conectat la calculator. Consultaţi Ajutorul pentru Nokia Modem Options pentru a afla cum să setaţi aceste opţiuni.



Notă: GPRS este o tehnologie care permite utilizarea telefoanelor mobile pentru trimiterea şi recepţionarea datelor într-o reţea mobilă. Utilizarea serviciilor GPRS necesită ca reţeaua dumneavoastră să suporte tehnologia GPRS (General Packet Radio Service), iar dumneavoastră să fiţi abonat la aceste servicii. Costurile serviciilor GPRS pot fi diferite de cele are serviciilor GSM normale. Contactaţi furnizorul dumneavoastră de servicii pentru mai multe informaţii.



Notă: Utilizarea serviciilor GSM de mare viteză necesită ca reţeaua dumneavoastră să suporte tehnologia HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), iar dumneavoastră să fiţi abonat la aceste servicii. Serviciile de transmisii rapide de date via GSM pot costa mai mult decât serviciile GSM de date normale. Contactaţi furnizorul dumneavoastră de servicii pentru mai multe informaţii.

Dezinstalare a Nokia Modem Options

1. Faceţi clic pe butonul **Start** (Pornire), selectaţi **Settings** (Setări) şi faceţi clic pe **Control panel** (Panou de control).
2. Faceţi dublu clic pe **Add/Remove Programs** (Adăugare/Eliminare programe).
3. Din fila **Install/Uninstall** (Instalare/Dezinstalare) selectaţi **Nokia Modem Options** din lista aplicaţiilor software care pot fi eliminate.
4. Faceţi clic pe **Add/Remove** (Adăugare/Eliminare).
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când fişierele sunt eliminate.

Note importante de securitate

Toate instrucţiunile de siguranţă din ghidurile utilizatorului livrate cu telefonul şi calculatorul sunt valabile atunci când acest produs este utilizat împreună cu telefonul.

Nu uitaţi să faceţi copii de rezervă pentru toate datele importante, pentru a preveni pierderea sau alterarea.

Instalaţi numai aplicaţii software din surse care oferă protecţie corespunzătoare împotriva aplicaţiilor software dăunătoare.